



PF1 - 1 zóna stmievania

PF1-2 - 2 zóny stmievania

PF2 - 1 zóna ovládanie dvoch farieb

PF3 - 1 zóna ovládanie 3 farieb (RGB)

Tlačítkové ovládače PF1, PF1-2, PF2, PF3 sú vysielače RF signálu 2,4GHz, ktoré sú určené na vnútorné použitie a slúžia na bezdrôtové riadenie prijímača (napr. L1, L4-M), ktoré v spojení s napájacím zdrojom /napr. PWM-60-24/ako celok sú určené na ovládanie LED. Tieto otočné ovládače sú napájané prístrojovou batériou 3VDC /CR2032/. Ich pracovná vzdialenosť je 30m v nezastavanom priestore.

Párovanie zariadení:

Stlačte krátko párovacie tlačítko na prijímači, následne stlačte tlačítko na ovládači, zariadenia sú spárované. Alebo ak máte Vaše zariadenia namontované v aplikácii, tak vypnite napájanie. Potom ho znovu zapnite a ihneď krátko stlačte 3krát tlačítko na ovládači. LED osvetlenie blikne 3 krát, zariadenia sú spárované.

Odpárovanie zariadení:

Podržte párovacie tlačítko na prijímači na 5s, kontrolka blikne 5krát, zariadenia sú odpárované. Alebo v aplikácii odpojte napájanie a znovu ho pripojte, na ovládači krátko stlačte tlačítko 5krát, kontrolka blikne 5krát, zariadenia sú odpárované.

Vlastná montáž spočíva v umiestnení ovládača do inštalačnej krabice, alebo prichytenie na stenu.

Ovládače PF1, PF1-2 sú v zhode s normami:

EMC: EN301489, EN62479

LVD: EN62368-1

RED: EN300328

Pracovná teplota okolia: -30°C až +55°C

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20 Pracovné napätie: 3V (CR2032)

Pracovný prúd: <5mA

Prúd standby: <2μA

Výmena batérie CR2032:

Rozmery:

Pred prvým spustením odstráňte ochrannú fóliu

